

## S35 Handzender voor personenalarmering



- Gemakkelijk in gebruik en compact
- Alarmactivering op 2 manieren: toets of koord
- Waterdicht (IP64)
- Batterijlevensduur 3 jaar
- Dagelijks automatisch radiobericht

Dankzij de compacte afmetingen, de waterdichte behuizing en het gebruiksgemak is de S35 Handzender de perfecte oplossing voor thuisgebruik in combinatie met een Personenalarmtoestel. Het alarm wordt geactiveerd door aan het koord te trekken of op de rode toets te drukken, waarmee een oproep naar het Personenalarmtoestel wordt verzonden.

De S35 Handzender kan met een clip aan de kleding worden bevestigd of om de hals worden gedragen met een trekkoord.

### Basisfuncties

De S35 Handzender is een radiozender die is ontworpen om altijd en overal op veilige en gemakkelijke wijze een alarmoproep te kunnen doen. Dit kan worden gedaan door op de S35 Handzender op de toets te drukken of aan het koord te trekken. Vervolgens wordt een hulpoproep geactiveerd en knippert de LED-indicator van de zender één keer. Daarnaast gaan de toets en de LED-indicator van het ontvangende Personenalarmtoestel knipperen. Op het toestel worden een alarmmelding/gebeurtenisgegevens weergegeven en opgeslagen in de buffer van het systeem.

Een alarm kan worden geannuleerd op het Personenalarmtoestel of op afstand vanuit de centrale voor personenalarmering.

De S35 Handzender is waterdicht (IP64) en heeft automatische batterijbewaking met signaal bij zwakke batterij. Om de goede werking te controleren wordt dagelijks met radio-bewaking automatisch een radiobericht naar de ontvanger verzonden.

### Certificaten en goedkeuringen

CE  
R&TTE 1999/5/EC  
LVD 73/23/EEC  
EMC 89/336/EEC  
EN 50130-4  
EN 300220-1  
EN 60950-1  
EN 55022

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	S35 Handzender

## Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	75 x 40 x 25 mm
Gewicht	40 g
Frequentie	869,2125 MHz
Beschermingsklasse	IP 64
Voeding	3 V lithiumbatterij CR2032
Verbruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmissie: &lt; 25 mA</li> <li>• Stand-bymodus: &lt; 2 µA</li> </ul>
Levensduur van batterij	3 jaar in de volgende-omstandigheden: 3 alarmmeldingen zonder herhaling per dag en 1 dagelijkse testtransmissie (incl. batterijstatus)
Batterijwaarschuwing	bij ong. 20 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	0 °C tot 55 °C
Stabiliteit (0 tot +55 °C)	< ± 2,5 kHz
Modulatie	FSK
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	2 mW
Transmissiepulsduur	3 x 700 ms
Pauze tussen transmissiepulsen	800 ms
Minimumbereik in vrij veld	250 m

**TeleAlarm SA**  
 Rue du Pont 23  
 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Switzerland  
 info@telealarm.com  
[www.telealarm.com](http://www.telealarm.com)

**TeleAlarm Europe Gm-  
 bH - Office Benelux**  
 Kaldenkerkerweg 20  
 5913 AE Venlo  
 Netherlands  
 info-nl@telealarm.com  
 info-be@telealarm.com  
[www.telealarm.com](http://www.telealarm.com)