

Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100



BOSCH
Technik fürs Leben



Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100 dient der Auslösung und Übermittlung von Alarmen in Not- und Gefahrensituationen über das Telefonnetz an einen Notrufempfänger. Dies kann eine Notrufzentrale oder eine hilfeleistende Person sein.

Alle zur Sicherheit des Kunden notwendigen Funktionen lassen sich an der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100 über die vier Tasten nutzen. Vielfältig programmierbare Einstellungen ermöglichen die kundenspezifische Anpassung des Gerätes. Bis zu 10 Rufnummern können einprogrammiert werden, die den Auslösearten frei zuzuordnen sind. Um eine versehentliche Alarmauslösung abbrechen zu können, steht die programmierbare Funktion des Voralarms zur Verfügung. Neben der Abmeldung am Gerät kann dies auch von der Leitstelle aus erfolgen. Die Funktion Tagestaste ist um individuell programmierbare Zeitfenster erweitert. Zusätzlich zur Aktivitätsüberwachung ist das automatische Zurücksetzen der Sicherheitsuhr auch mit einem Bewegungsmelder möglich.

Das Eintreffen eines Hilfeleisters innerhalb eines definierten Zeitraumes kann durch das Drücken der S-Taste vor Ort quittiert werden, ansonsten wird der Notruf wiederholt und an die Zentrale übermittelt. Wenn ein Ruf auf ein Telefon erfolgt, wird auch dieser Ruf durch die Registrationsmeldung im Bosch Leitstellen-Managementsystem erfasst und dokumentiert.

Das Gerät verfügt über einen hoch sensiblen Empfänger auf der europaweiten Notruffrequenz 869 MHz. Die Funkstrecke zwischen Funkfinger Tx B 869 und Teilnehmerstation Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100 wird automatisch überwacht und eine Störung an die Zentrale weitergeleitet. Dies geschieht auch bei Störungen durch Fremdfunk. Ein technischer Fehler wird an die Zentrale gemeldet und am Gerät einmalig angesagt, danach optisch signalisiert.

Die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation ist in Verbindung mit einem Funk-Bewegungsmelder auch als Einbruchmeldezentrale nutzbar.

Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100 – die Leistungsmerkmale

- ▶ Hinterleuchtete und gut fühlbare Tasten
- ▶ Sprachgeführte Bedienung und Programmierung
- ▶ Annehmen und Beenden von eingehenden Rufen
- ▶ Freisprecheinrichtung
- ▶ Gegen- und Wechselsprechen
- ▶ An- und Abmelden mit und ohne Verbindungsaufbau
- ▶ Programmierbare Servicetaste
- ▶ 10 Rufnummern mit maximal 22 Stellen speicherbar
- ▶ Voralarm einstellbar
- ▶ Sicherheitsuhr mit individuell einstellbaren Zeitfenstern
- ▶ Wiederholter Notruf mit Quittierungsruf
- ▶ Registrierungsmeldung bei Ruf auf Telefon

Technische Daten

Bezeichnung/	HTS3100/
Beschreibung	Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 3100
Stromversorgung	Netzteil 230 V primär, 8,2 V sekundär
Notstromversorgung	6 V NiMh-Akku, 1000 mAh, ausreichend typ. für 24 Stunden Stand-by
Stromaufnahme	Ruhebetrieb ca. 30 mA
Fernsprechanschluss	TAE 6 N
Wählverfahren	IWV, MFV, Flash 1, Flash 2
Frequenz	869, 2125 MHz
Zertifikate	CE, GS, KboH, Pflegehilfsmittelverzeichnis
Erfüllte Normen	EN 50 134 – 3 (Alarmanlagen, Personen-Hilferufanlagen, Örtliche Zentrale und Übertragungsgerät), Umweltklasse I
Prog. Rufnummern	10 Rufnummern mit maximal 22 Stellen und freier Zuordnung zu jeder Auslöseart (Auslösegruppen)
Notruf-Protokolle	Bosch ANT und RB2000
Anschlüsse	Eingang für Melder (Öffner/ Schließer) und potenzialfreier Relais-Ausgang, Eingang für Zusatzmikrofon, Ausgang für Zusatzlautsprecher

- ▶ Programmierung über integriertes Tastenfeld, Fernprogrammierung oder mit Programmierool
- ▶ Zeitpunkt des automatischen Kontrollrufes von Hausnotrufzentrale aus einstellbar
- ▶ Akustische und optische Signalisierung von Fehlermeldungen
- ▶ Netzausfall- und Netzwiederkehrmeldung an Hausnotrufzentrale
- ▶ Automatische Telefonleitungsüberprüfung
- ▶ Funkstreckenüberwachung
- ▶ Europaweite Notruffrequenz 869 MHz
- ▶ Innenliegende Antenne
- ▶ Anschlüsse für externe Eingänge und Ausgänge, Zusatzmikrofon und Lautsprecher
- ▶ NiMh-Notstromakku

Zahl der Funksender	bis zu 10 Funksender
Reichweite	> 5 m
Freisprechen	
Lautstärkeeinstellung	8 Stufen
Bedienführung	über Sprachausgabe
Programmierung	Programmierfeld am Gerät, Fernprogrammierung von der Zentrale oder separates Programmiergerät, PIN-Code-geschützt, kundenspezifischer Ansagetext aufsprechbar
Abmessungen	210 x 54 x 286 mm (B x H x T)
Gewicht	0,75 kg
Gehäusefarbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Schutzklassen	IP30
Zul. Umgebungstemp.	+5 bis +40 °C
Zul. Luftfeuchtigkeit	85 % relative Feuchte
Auslösearten	Notruftaste, Funkfinger, wiederholter Notruf, Quittierungsruf, Registrierungsmeldung, Sicherheitsuhr, Funk-Bewegungsmelder, Funk-Kontaktmelder, Funk-Rauchmelder, Kontrollruf, An-/Abmeldung, externer Alarmeingang, Funkfingerbatterie leer, Gerätebatterie leer, Netzausfall, Netzwiederkehr, Funkstreckenüberwachung, Fremdfunkerkennung, Einbruch, Feuer

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ingersheimer Str. 16
70499 Stuttgart-Weilimdorf

Weitere Information erhalten Sie unter:

Telefon 01805 231232*)

Telefax 0711 811-5125 294

Haus-Service.Ruf@de.bosch.com

www.bosch-hausserveruf.de

*)0,12 € pro Minute aus dem Festnetz

der Deutschen Telekom

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2006

Änderungen vorbehalten

Gedruckt in Deutschland | 01/06 | Holtz

ST-OT-de-01_4998143994_03