

S37 Polszender voor personenalarmering



- Modern en aantrekkelijk ontwerp
- Gedragen om de pols, als hanger of met een clip
- Eenvoudig te gebruiken
- Waterdicht
- Batterij-indicatie
- Optioneel met carbon look

De waterdichte, lichte S37 Zender stelt de gebruiker in staat te allen tijde met een druk op de toets hulp op te roepen, waarmee een radiosignaal naar een Personenalarmtoetsel wordt geactiveerd. Het apparaat kan worden gedragen als een polshorloge, als hanger met een verstelbaar koord of met een clip aan kleding.

Basisfuncties

Door op de toets van de S37 Zender te drukken, kunt u een hulpoproep activeren. De LED-indicator van de zender knippert dan één keer.

Daarnaast gaan de toets en de LED-indicator van het ontvangende Personenalarmtoetsel knipperen. Op het toestel worden een alarmmelding/gebeurtenisgegevens weergegeven en opgeslagen in de buffer van het systeem.

Een alarm kan worden geannuleerd op het Personenalarmtoetsel of op afstand vanuit de centrale voor personenalarmering.

De S37 Zender is waterdicht (IP67) en heeft automatische batterijbewaking met signaal bij zwakke batterij. Om de goede werking te controleren wordt dagelijks met radiobewaking automatisch een radiobERICHT naar de ontvanger verzonden.

De S37 Zender is verkrijgbaar met een klassiek uiterlijk of met een carbon look.

Certificaten en goedkeuringen

CE
R&TTE 1999/5/EC
LVD 73/23/EEC
EMC 89/336/EEC
EN 50130-4
EN 300220-2
EN 300220-3
EN 60950-1
EN 55022

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	S37 Zender

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	48 x 42 x 13,5 mm
Gewicht	22 g
Frequentie	869,2125 MHz
Beschermingsklasse	IP 67 (EN 60529)
Voeding	3 V lithiumbatterij CR2025
Verbruik	Transmissie: < 20 mA Stand-bymodus: < 3 µA
Levensduur van batterij	3 jaar in de volgende omstandigheden: 3 alarmmeldingen per dag en 1 dagelijkse testtransmissie (incl. batterijstatus)
Batterijwaarschuwing	bij ong. 20 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	0 °C tot 55 °C
Stabiliteit (0 tot +55 °C)	< 3 kHz
Modulatie	FSK
Antenne	Geïntegreerde lus
Zendvermogen	50 µW
Transmissiepulsduur	3 x 700 ms
Pauze tussen transmissiepulsen	800 ms
Minimumbereik in vrij veld	250 m

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
info@telealarm.com
www.telealarm.com

**TeleAlarm Europe Gm-
bH - Office Benelux**
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Netherlands
info-nl@telealarm.com
info-be@telealarm.com
www.telealarm.com