

Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung



- **Benutzerfreundlich und kompakt**
- **Alarmauslösung auf zweierlei Art: Taste oder Schnur**
- **Wasserdicht gemäß IP 64**
- **Drei Jahre Batterielebensdauer**
- **Automatische Funktagesmeldung**

Durch die kompakten Abmessungen, das spritzwasser-geschützte Gehäuse und seine Bedienungsfreundlichkeit ist der Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung die perfekte Lösung für die Verwendung zu Hause mit einer Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation.

Der Alarm wird durch Ziehen der Schnur oder Drücken der roten Taste ausgelöst, wodurch ein Hilferuf zur Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation gesendet wird.

Der Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung kann an der Kleidung befestigt oder mit der Zugschnur um den Hals getragen werden.

Zertifikate und Zulassungen

RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU
EN 62368-1 (2014-02 + AC:2015)
EN 50130-4 (2011-06 + A1:2014)
EN 62479 (2010-09)
EN 50581 (2012-09)
EN 300 220-2 v3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12)
EN 301 489-3 v2.1.1 (2017-03)

Funktionsbeschreibung

Der Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung ist ein Funksender, der jederzeit und an jedem Ort eine sichere und einfache Übertragung eines Alarms ermöglicht. Das kann entweder durch Betätigung der Taste oder Ziehen an der Schnur des Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung erfolgen. Es wird dann ein Alarm ausgelöst und die LED-Anzeige des Handsenders blinkt einmal. In der Zwischenzeit beginnen die Taste und die LED-Anzeige des Empfängers der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation zu blinken. Am Gerät werden Alarm-/Ereignisdaten angezeigt und im Speicher des Geräts gespeichert.

Das Aufheben eines Alarms ist an der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation oder ferngesteuert über die Haus-ServiceRuf-Zentrale möglich.

Der Funk-Handsender S35 mit Zugauslösung ist gemäß Schutzklasse IP 64 wasserdicht und mit einer integrierten automatischen Batterieüberwachung ausgestattet, die bei niedrigem Batterieladezustand eine Meldung überträgt.

Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion wird über die Funküberwachung automatisch eine Tagesmeldung zum Empfänger übertragen.

Lieferumfang

Quantity	Komponente
1	S35 Funksender mit Zugauslösung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	75 x 40 x 25 mm
Gewicht	40 g
Frequenz	869,2125 MHz
Schutzklasse	IP 64
Spannungsversorgung	3-V-Lithium-Batterie CR2032
Stromaufnahme	Übertragung: < 25 mA Ruhemodus: < 2 µA
Batterielebensdauer	Drei Jahre unter den folgenden Bedingungen: Drei Alarmübertragungen pro Tag ohne Wiederholung und eine tägliche Testübertragung (einschl. Batteriestatus)
Batteriealarm	Wenn Ladezustand auf unter etwa 20 % fällt
Automatische Batterieüberwachung	Tägliche Überprüfung und bei jedem Alarm
Zulässiger Temperaturbereich	0 °C bis 55 °C
Stabilität (0 bis +55 °C)	< ±2,5 kHz
Modulation	FSK
Antenne	Integriert
Strahlungsleistung	2 mW
Übertragungszeit	3 x 700 ms
Pause zwischen Übertragungen	800 ms
Mindestreichweite im freien Feld	250 m

TeleAlarm SA
Hinterbühlstrasse 3
8307 Effretikon
Schweiz
Vertrieb & Technischer Service:
+41 (0) 52 355 13 00
info-ch@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Deutschland
Tel.: +49 (0) 341 271 57 80
info-de@telealarm.com
www.telealarm.com

© Copyright TeleAlarm SA 2023