

TxGo

Système de Sécurité Mobile

TeleAlarm®

ASSA ABLOY



Le TxGo donne la possibilité de passer un appel d'urgence à l'extérieur du domicile, même en dehors de la portée directe du Carephone. Il permet aux utilisateurs de demander de l'aide pratiquement partout, tant que leur téléphone mobile connecté à Internet se trouve à proximité.

Grâce à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), le TxGo offre une autonomie prolongée de la pile. Il est compatible avec tous les appareils de téléassistance de la série TA74 et peut être associé aux smartphones Android comme iOS.



Certifications et homologations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
RED 2014/53/EU
EN 301489-1 V2.2.3:2019-11
EN 301489-3 V2.3.2:2023-01
EN 301489-17 V3.3.1:2024-09
EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-3-1 V2.1.1
EN 62368-1:2014
EN 300328 V2.2.2:2019-07
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50134-2:2017
EN18031-1:2024-05
EN18031-2:2024-05
EN18031-3:2024-0

Contenu de la livraison

Quantité	Description
1	TxGo avec CR2430
1	Cordon
1	Clip
1	Bracelet
1	Instructions d'utilisation

- Système d'alarme intérieur et extérieur
- Protection étanche IP67
- Surveillance du niveau de batterie
- Autonomie de batterie supérieure à 2 ans

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x D)	11 x 41 mm
Poids	15 grammes
Indice de protection	IP 67 étanche à l'eau et à la poussière
Alimentation	Pile au lithium remplaçable CR2430
Consommation	Transmission : max. 28 mA Mode veille : max. 3 µA
Durée de vie de la pile	Généralement 2 ans (1 alarme/jour)
Surveillance de la connexion et de la pile	Toutes les 42 heures
Température admissible	-10 °C à 55 °C
Température de stockage	-20 °C à 80 °C
Puissance rayonnée	Typ. 320 µW
Classe environnementale	II
Protocole radio	TA Social Alarm Protocol Bluetooth® 5.0 (BLE)
Fréquence (Protocole d'Alarme Sociale)	869.2125 MHz
Portée maximale en champ libre (Protocole d'Alarme Sociale)	300 m
Fréquence (BLE)	2,400 ... 2,4835 GHz
Portée maximale en champ libre (BLE)	env. 10 m
Configuration minimale requise pour Android	Android 8.1 (Oreo, niveau d'API 27) ou version ultérieure
Configuration minimale requise pour iOS	iOS 17 ou version ultérieure