

Onyx Pendentif



- **Design discret**
- **Fermeur magnétique**
- **Étanche**
- **Longue durée de vie de la batterie**
- **Supervision radio automatique**

Étanche et léger, le pendentif Onyx est conçu pour déclencher des appels d'urgence sur simple pression d'un bouton, ce qui activera un signal radio vers un appareil de téléassistance.

Ressemblant à un bijou, l'Onyx élimine l'auto-stigmatisation associée à l'âge chez les personnes âgées.

Certifications et accréditations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
 RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
 EN 62479:2010,
 EN 62311:2008,
 EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
 EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
 EN 50130-4: 2011+A1:2014,
 EN 61000-6-2:2019,
 EN 55035:2017+A1:2020,
 EN 55032:2015+A11:2020,
 EN 301 489-1(2019-11),
 EN 301 489-3(2019-03),
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Onyx pendentif (transmetteur sans-fil)
1	Chaîne en acier argenté avec fermoir magnétique
1	Manuel d'installation (DE/EN/FR/NL)

Spécifications techniques

Dimensions (H x l x P)	46 x 28 x 9 mm
Poids	10g
Fréquence	869.2125 MHz
Durée de vie de la batterie	3-5 ans *
Alarme pile	à environ 30 % de la capacité restante
Vérification automatique de la batterie	vérification quotidienne et à chaque alarme
Températures admissibles	De -10 °C à +55 °C
Stabilité de la fréquence	< ± 2 KHz
Modulation	FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Antenne	Intégrée
Puissance d'émission	- 3 dBm (0,5 mW) (puissance d'émission de classe B, conforme à EN 300220)
Couverture minimale en champ libre	300 m
Étanche	Standard IP-67

* La batterie de l'Onyx ne peut pas être remplacée.

TeleAlarm SA
 Rue du Pont 23
 2300 La Chaux-de-Fonds
 Switzerland
 +41 (0) 32 911 11 11
 info-fr@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
 Kaldenkerkerweg 20
 5913 AE Venlo
 Netherlands
 +32 (0)473 81 90 13
 info-belux@telealarm.com